

# Cobra AU120



**Set 2 statii walkie-talkie**  
**Raza de actiune pana la 3 km**  
**16 canale de comunicare**  
**Include casti ergonomice**



## Comunicare in miscare

Pentru distante de pana la 3 km sau pentru suprafete de circa 7.000 m<sup>2</sup>, pentru activitati recreative sau pentru comunicare in interes de serviciu, poti folosi cu incredere statiile Cobra AU120. Poti comunica rapid in timp real chiar si in zonele fara semnal GSM.

## Portabilitate extinsa

Pentru conversatii in deplina siguranta ai acces la 16 canale. Avertizarea vocala ofera portabilitate maxima si libertate de miscare. Prin mesaj vocal esti anuntat despre deschiderea sau inchiderea statiei si te va ajuta la selectia canalelor.



## Performanta Cobra

Statia Cobra AU120 este compatibila cu toate statiile walkie-talkie PMR 446. Tonul de confirmare indica faptul ca transmitia s-a incheiat, semnalul transmis partenerului este ca poate incepe sa comunice.

## Pachet complet

Setul de casti de supraveghere incluse in pachet iti ofera confort maxim atunci cand esti ocupat, dar ai nevoie de maini libere si trebuie sa comunici in echipa.



## Utilizare indelungata

Dotate cu acumulatori Li-Po iti vor oferi maximum de eficienta pentru o utilizare de durata de pana la 10 ore.

# Cobra AU120

## FUNCTII

Raza de actiune pana la 3 km

Avertizare vocala

Comunicare handsfree

Utilizare indelungata

Prindere eficienta

Ton de receptie „Roger Beep”

Incarcator Micro-USB in forma de Y

## BENEFICII

Utila pentru deplasari montane sau in timpul alergarii

Conditii meteo si formele de relief pot influenta raza de actiune

Ofera feedback audio la diferite operatiuni (pornire/oprire, selectia canalelor)

Castile de supraveghere incluse asigura comunicare „handsfree”

Acumulator reincarcabil ofera o durata de utilizare de pana la 10 ore

Clipsul de prindere permite comunicarea facila si in siguranta

Tonul de confirmare indica incheierea transmisiei si semnaleaza partenerului ca poate incepe sa vorbeasca

Incarca 2 statii simultan

## SPECIFICATII TEHNICE

### Caracteristici generale

UHF/FM	receptie clara pe distante medii
Raza de actiune	pana la 3 km (in functie de teren si conditiile meteo)
Alimentare	acumulator incorporat Li-Po cablu Micro-USB (inclus)
Intrare casti	da, mufa 2.5 mm
Clema de prindere	inclusa
Ton Roger Beep	da, pentru confirmarea inceperii/incheierii conversatiei

### Comunicare

Numar canale	16, canalele 1-8 setate din fabrica; 9-16 trebuie sa fie activate de utilizator inainte de folosire
	* 1 = 446.00625 MH
	* 2 = 446.01875 MH
	* 3 = 446.03125 MH
	* 4 = 446.04375 MH
	* 5 = 446.05625 MH
	* 6 = 446.06875 MH
	* 7 = 446.08125 MH
	* 8 = 446.09375 MH
	* 9 = 446.10625 MH
	* 10 = 446.11875 MH
	* 11 = 446.13125 MH
	* 12 = 446.14375 MH
	* 13 = 446.15625 MH
	* 14 = 446.16875 MH
	* 15 = 446.18125 MH
	* 16 = 446.19375 MH

### Functii specifice

Semnal apasare taste	confirma activarea tastaturii
Avertizare vocala	ofera feedback audio pentru operatiuni: pornire/oprire; selectie canale

### Accesorii incluse

Casti supraveghere	casti ergonomice, cu microfon si buton PTT
Incarcator in forma de Y	cu Micro-USB, de perete

### Dimensiuni si greutate

Dimensiuni produs	69mm x 69mm x 30.5mm
Greutate produs	118 g

### Alte caracteristici

EAN	843677009101
Manual de utilizare	limba romana