

# JVC KSAX202

# JVC

**Amplificator auto  
2 canale**

**Putere maxima de iesire 300 W**



### **Mai multa putere pentru sistemul audio**

Amplificatorul JVC furnizeaza boxelor tale un sunet mai curat pentru ca tu sa te bucuri de o auditie desavarsita.

### **Protectie maxima**

Asculti muzica cat de tare si cat de mult doresti fara grija ca vei strica amplificatorul datorita circuitelor de protectie special create.

## SPECIFICATIILE TEHNICE

| Specificatii generale  |                      |
|--|----------------------|
| Numar canale   | 2                    |
| Putere de iesire maxima (W)  | 300 W                |
| Putere de iesire nominala (4 ohms) [1% THD 14.4V]                    | 40W X 2 (20-20000Hz) |
| Putere de iesire nominala (2 ohms) [1% THD 14.4V]                    | 60W X 2 (20-20000Hz) |
| Putere de iesire nominala (Bridge 4 ohms) [1% THD 14.4V]             | 120W X1 (1000 Hz)    |
| Interval de frecventa efectiv (Hz)                                   | 5-50.000 Hz          |
| Distorsiune armonica totala  | < 0/06%              |
| HPF  | 150 Hz (12 dB)       |
| LPF  | 80 Hz (12 dB)        |
| Intrare RCA  | L/R                  |
| Sensibilitate intrare  | 0.2-15 V             |
| Protectie circuit (termic, scurt circuit, supraincalzire, DC offset) | Da                   |
| Dimensiuni   | 187 X 49.5 X 185 mm  |
| Greutate   | 1.2 kg               |