

Cobra AM645



Set 2 statii radio PMR walkie-talkie
Raza de actiune pana la 8 km
Comunicare tip „maini libere”



Comunicare la distanta, fara costuri suplimentare

Pe distante de pana la 8 km, in calatorii sau in drumetii, poti folosi cu incredere statiile Cobra AM645. Afli informatii in timp real, fara costuri, chiar si in zonele fara semnal GSM. Statiile Cobra sunt dotate cu un amplificator de semnal si functia de auto-filtrare care opreste automat transmisiile foarte slabe sau bruiatul indus de conditiile de teren.

Conversatii in siguranta, tip „maini-libere”

Pentru conversatii in deplina siguranta ai acces permanent la 968 de coduri, combinatii personale. Iar daca ai mainile ocupate, functia VOX iti detecteaza vocea si astfel poti apela statia prin transmisie activata vocal.

Performanta Cobra

Un circuit exclusiv Cobra prelungeste durata de viata a bateriilor. Daca nu exista comunicare timp de 10 secunde, circuitul va comuta automat pe „modul economic”.



Usor de recunoscut si folosit

Pentru a recunoaste cu usurinta apelurile primite, poti opta pentru unul din cele 5 tonuri selectabile. Mai mult, poti selecta din butonul pornit/oprit primirea unui ton de confirmare „beep”, care iti arata ca poti comunica fara a te suprapune peste o conversatie in derulare.

Sisteme variate de alimentare

Pentru alimentarea statiei poti folosi cei 6 acumulatori NiMH tip AA inclusi, cate 3 per statie. De asemenea, ai in pachet si un cablu micro USB. Se pot folosi insa si baterii AA alcaline (care nu sunt incluse in pachet).



Cobra AM645

FUNCTII

Raza de actiune pana la 8 km

968 de combinatii private

VOX (transmisie activata vocal)

5 tonuri selectabile

Circuit de economisire a bateriei

BENEFICII

Utila pentru deplasari cu masina in coloana sau in drumetii montane
Conditile meteo, dar si terenul pot influenta raza maxima de actiune

Comunicare facila si in deplina siguranta

Emisie fara a activa butoanele statiei, prin detectarea vocii utilizatorului

Recunoasterea cu usurinta a apelurilor primite

Activare automata, daca nu sunt transmisii in decurs de 10 secunde

SPECIFICATII TEHNICE

Caracteristici generale

Iesire RF	500 mW
UHF/FM	Receptie clara pe distante mari
Raza de actiune	Pana la 8 km
Display	LCD
Alimentare	6 acumulatori NiMH AA (inclusi) Cablul Micro-USB (inclus) Baterii alcaline (nu sunt incluse)
Intrare casti	Da, mufa 2.5 mm
Clema de prindere	Inclusa

Comunicare

Numar canale	8, accesare usoara de pe panoul frontal * 1 = 446.00625 MH * 2 = 446.01875 MH * 3 = 446.03125 MH * 4 = 446.04375 MH * 5 = 446.05625 MH * 6 = 446.06875 MH * 7 = 446.08125 MH * 8 = 446.09375 MH
Scanare canale	Da, localizarea conversatiilor existente
Coduri CTCSS	38 (Sistem de suprimare codat cu tonuri continue)
Coduri DCS	83 (Sistem de suprimare codat digital)
Coduri Private	121
Combinatii coduri private	968 (121 coduri private x 8 canale)
Tonuri selectabile	5
Ton Roger Beep	selectabil

Functii specifice

VOX	Transmisie activata vocal, 5 niveluri sensibilitate
Squelch automat	Oprirea automata a zgomotelor
Key Lock	Blocare schimbare accidentala canale, necesita activare
Circuit economisire baterii	Activare automata

Dimensiuni si greutate

Dimensiuni produs	153.62mm x 61.30mm x 39.46mm
Greutate produs	97.5 g (fara baterii)

Alte caracteristici

EAN	8 56062 00624 1
Manual de utilizare	16 limbi, inclusiv limba romana