

Cobra PU880



Set 2 statii walkie-talkie
Raza de actiune pana la 10 km
Comunicare pana la 16 ore
Include casti ergonomice



Comunicare la distanta, fara costuri suplimentare

Pentru distante de pana la 10 km sau pentru suprafete de circa 15.000 m², pentru comunicare in interior sau in exterior in timpul activitatilor profesionale, poti folosi cu incredere statiile Cobra PU880. Afli informatii in timp real, fara costuri suplimentare, chiar si in zonele fara semnal GSM.

Conversatii in siguranta, tip "maini-libere"

Pentru conversatii in deplina siguranta ai acces permanent la 1936 de coduri, combinatii personale intre cele 16 canale si 121 coduri private. Iar daca ai mainile ocupate, functia VOX iti detecteaza vocea si astfel poti activa vocal statia pentru a incepe transmisiia.



Performanta Cobra

Un circuit exclusiv Cobra prelungeste durata de viata a acumulatorilor. Daca nu exista comunicare timp de 10 secunde, circuitul va comuta automat pe „modul economic”. Daca statia este setata pe modul silentios, functia exclusiva Cobra VibrAlert® te avertizeaza printr-o vibratie atunci cand primesti apeluri. Statiile Cobra sunt dotate cu un amplificator de semnal, iar functia de auto-filtrare opreste automat transmisiile foarte slabe sau bruiatul indus de conditiile de teren.



Utilizare indelungata

Dotate cu acumulatori Li-Po de 1000 mAH iti vor oferi maximum de eficienta pentru o utilizare de durata de pana la 16 ore. Incarcarea se poate face in statia de incarcare duala folosind cablul de incarcare inclus.

Cobra PU880

FUNCTII

Raza de actiune pana la 10 km

1936 de combinatii private

VOX (transmisie activata vocal)

Vibralert, functie exclusiva Cobra

Acumulator reincarcabil

Prindere eficienta, 360°

Circuit de economisire a bateriei

Comunicare handsfree

Incarcator dual de birou

BENEFICII

Utila pentru comunicare pe suprafete extinse pe orizontala sau verticala (15.000 m², 15 etaje)

Conditile meteo, dar si denivelarile de teren pot influenta raza maxima de actiune

Comunicare facila si in deplina siguranta prin combinarea cele 16 canale cu cele 121 coduri private

Emisie-receptie fara a activa butoanele statiei, doar prin detectarea vocii

Notificari doar prin vibratie pentru apeluri primite cand statia este pe modul silentios

Durata de utilizare pana la 16 ore (90% stand-by/5% vorbire/5% ascultare)

Clipsul de prindere permite comunicarea facila si in siguranta

Activare automata, statia intra in stand-by daca nu sunt conversatii in decurs de 10 secunde

Castile de supraveghere incluse asigura comunicare „handsfree”

Incarca cele doua statii simultan

SPECIFICATII TEHNICE

Caracteristici generale

UHF/FM	Receptie clara pe distante mari
Raza de actiune	Pana la 10 km
Display	LCD
Alimentare	1 acumulator Li-Po 1000 mAh Cablul Micro-USB Statie duala incarcare
Intrare casti	Da, mufa 2.5 mm
Clema de prindere 360°	Inclusa

Comunicare

Numar canale	16, canalele 1-8 setate din fabrica; 9-16 trebuie sa fie activate de utilizator inainte de folosire
	* 1 = 446.00625 MH
	* 2 = 446.01875 MH
	* 3 = 446.03125 MH
	* 4 = 446.04375 MH
	* 5 = 446.05625 MH
	* 6 = 446.06875 MH
	* 7 = 446.08125 MH
	* 8 = 446.09375 MH
	* 9 = 446.10625 MH
	* 10 = 446.11875 MH
	* 11 = 446.13125 MH
	* 12 = 446.14375 MH
	* 13 = 446.15625 MH
	* 14 = 446.16875 MH
	* 15 = 446.18125 MH
	* 16 = 446.19375 MH

Comunicare

Coduri CTCSS	38 (Sistem de suprimare codat cu tonuri continue)
Coduri DCS	83 (Sistem de suprimare codat digital)
Coduri Private	121
Combinatii coduri private	1936 (121 coduri private x 16 canale)

Funcții specifice

VOX	Transmisie activata vocal, 5 niveluri sensibilitate
Vibralert	Notificari apeluri primite prin vibratie
Squelch automat	Oprirea automata a zgomotelor
Circuit economisire baterie	Activare automata
Blocare taste	Blocare schimbare accidentala canale, necesita activare

Dimensiuni si greutate

Dimensiuni produs	170.3mm x 48mm x 59.5mm
Greutate produs	312 g (fara acumulator)

Alte caracteristici

EAN	843677009125
Manual de utilizare	limba romana